


Después de realizar la instalación de la luminaria debe sincronizarla en uno de los cuatro grupos (A, B, C, D) que tiene disponible el mando a distancia. El procedimiento se describe a continuación.: *Depois de instalar a luminária deve sincronizá-la em um dos quatro grupo (A, B, C, D) que tem disponível no comando. O procedimento é descrito a seguir:*

Sincronización de una luminaria: *Sincronização de uma luminária:*

1. Conecte la luminaria (encender interruptor de pared) e instantáneamente después (máximo 1 segundo) pulse el botón ON* del grupo del mando a distancia al que quiera asociar la luminaria hasta esta que parpadee. *Ligue a luminária (ligue - o interruptor de parede) e a seguir (no máximo 1 segundo) pressione o botão ON*do grupo do comando que deseja associar até a luminária piscar..*



2. Si la luminaria no ha parpadeado asegúrese de encontrarse a una distancia adecuada. Desconecte la luminaria (desconectar interruptor de pared) pulse el botón ON* del grupo al que quiera asociarla y conecte de nuevo la luminaria (encender interruptor de pared) mientras mantiene pulsado el botón ON* del mando a distancia hasta que la luminaria parpadee. *Se a luminária não piscasse, verifique se está a uma distância adequada. Desligue a luminária (desligue interruptor de parede) pressione o botão ON*do grupo desejado e ligue novamente a luminária (ligue o interruptor parede) enquanto mantém pressionado o botão ON*no controle remoto até a luminária piscar.*

Operación básica: *Operação Básica:*

Para utilizar el mando a distancia debe pulsar el botón ON* del grupo en el que está sincronizada la luminaria. De ese modo el mando actuará sobre dicho grupo, de lo contrario la luminaria no responderá al mando. *Para usar o comando , deve pressionar o botão ON*do grupo onde a luminária está sincronizada. Dessa forma, o comando vai agir no referido grupo, caso contrário a luminária não responderá ao comando.*

Memoria con interruptor: *Memória com interruptor:*

El panel debe permanecer encendido 3 minutos con la temperatura de color deseada y permanecer 5 minutos apagado (con el interruptor de pared) antes de volver a encender. De este modo cuando vuelva a encender desde el interruptor tendrá la última temperatura de color seleccionada. *O painel deve permanecer ligado por 3 minutos na temperatura de cor desejada e permanecer desligado 5 minutos (com o interruptor de parede) antes de voltar a ligar. Desta maneira, quando volte a ligar com o interruptor, vai ter a ultima temperatura de cor selecionada.*


Sincronización de varias luminarias: *Sincronização de várias luminárias:*

- Universal: En caso de que desee que todas las luminarias se encuentren en el mismo grupo. *Universal: no caso quer que todas as luminárias estejam no mesmo grupo.*

1. Conecte las luminarias e instantáneamente después pulse el botón ON* del grupo al que quiera asociarlas manteniéndolo pulsado hasta que las luminarias parpadeen. *Ligue a luminária e mantenha seguidamente pressionado o botão ON*do grupo que quiser associá-la até que as luminárias pisquem.*




2. Si las luminarias no han parpadeado asegúrese de encontrarse a una distancia adecuada. Desconecte las luminarias, mantenga pulsado el botón ON* del grupo al que quiera asociarlas y conecte las luminarias hasta que se produzca el parpadeo. *No caso que as luminárias não tinham piscado, certifique de encontrar-se na distância adequada. Desligue as luminárias e repita o passo1 depois de esperar 10 minutos.*




- Unitario: En el caso de que desee que cada luminaria dependa de un grupo diferente.

Unitário: no caso quer que cada luminária dependa de um grupo diferente.

1. Conecte las luminarias (el resto deben permanecer apagadas) e instantáneamente después pulse el botón ON* del grupo al que quiera asociarla manteniéndolo pulsado hasta que la luminaria parpadee. Repita el proceso para cada una de las luminarias. *Ligue a luminárias (o resto devem ficar desligadas) e seguidamente mantenha pressionado o botão ON*do grupo que quiser associá-la e mantendi pulsado ate que a luminária pisque. Repita a processo para cada uma des luminária.*



2. Si la luminaria no ha parpadeado asegúrese de encontrarse a una distancia adecuada. Desconecte la luminaria, mantenga pulsado el botón ON* del grupo al que quiera asociarla y conecte las luminaria hasta que se produzca el parpadeo. *No caso que a luminária não tinha piscado, certifique de encontrar-se na distância adequada. Desligue a luminária e repita o passo1 depois de esperar 10 minutos.*



Cambiar de grupo: *Mudar de grupo:*

1. Conecte la/s luminaria/s e instantáneamente después pulse el botón ON* del grupo al que quiera asociarla/s manteniéndolo pulsado hasta que la/s luminaria/s parpadee/n. *Mantenha pressionado o botão ON*do grupo que quiser associá-la e ligue a luminária.*



2. Si la/s luminaria/s no ha/n parpadeado asegúrese de encontrarse a una distancia adecuada. Desconecte la/s luminaria/s, mantenga pulsado el botón ON* del grupo al que quiera asociarla/s y conecte las luminarias hasta que se produzca el parpadeo. *No caso que a luminária não tinha piscado, certifique de encontrar-se na distância adequada. Desligue a luminária e repita o passo1 depois de esperar 10 minutos.*

